

# Remote Control<sup>2</sup>+PWM

Das smarte DMX Testgerät inklusive PWM-Messung



## TECHNISCHE DATEN

<b>Betriebsspannung</b>	5VDC - Li-Ion Akku
<b>Leistungsaufnahme</b>	3W
<b>PWM Frequenzmessung</b>	von 0 bis ca. 30.000Hz (Messung nur im gedimmten Zustand möglich)
<b>DMX senden (bis zu 64 Kreise)</b>	✓
<b>Einzelsteuerung der 64 Kreise</b>	✓
<b>Einleuchthilfe</b>	✓
<b>LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung</b>	✓
<b>180° rotierbare Anzeige für Links- oder Rechtshänder</b>	✓
<b>5 Funktionstasten zur einfachen Navigation im Menü</b>	✓
<b>DMX-Adressierung von LDDE Geräten</b>	✓
<b>Änderung von Einstellungen/Parameter an LDDE Geräten</b>	✓
<b>Simultane Änderung an mehreren LDDE Geräten möglich</b>	✓
<b>Micro-USB-Anschluss zum aufladen des Akku</b>	✓
<b>Ladestandsanzeige</b>	✓
<b>Gehäuse</b>	Aluminium-Stranggussprofil - schwarz
<b>Gewicht / Abmessungen</b>	250 g   158 × 60 × 35 mm (L × B × H)
<b>Schutzklasse</b>	IP 20

